



VMC NET 25

NETTOYANT POUR VMC

Description

Nettoyage immédiat par pulvérisation des gaines à l'aide du kit VMC 9, et en bain pour une action nettoyante et désincrustante des bouches VMC équipées ou non de tétine latex.

Il présente de nombreux atouts :

- ✓ La combinaison d'agents tensio-actifs lui apporte un excellent pouvoir nettoyant et dégraissant.
- ✓ La présence d'un séquestrant prévient de la corrosion des métaux (sauf aluminium) et de la formation de traces de calcaire, dans le cas d'une dilution du VMC NET 25 avec une eau dure.

Propriétés physico-chimiques

- Liquide base tensio-actifs et séquestrant
- Couleur : incolore
- pH > 13
- Miscible à l'eau en toutes proportions.
- Réaction chimique et exothermique (élévation de température), en présence d'acide.

Application

Pulvérisation du produit pur. Nettoyage par trempage des bouches VMC dans un mélange de 1 litre de VMC NET 25 pour 1 à 5 litres d'eau suivant l'importance des dépôts en finition manuelle au pinceau, puis rinçage à l'eau claire.

N'attaque pas les parties métalliques (câbles, gaine, vis). Attention à l'aluminium (altération selon un test de trempage à 2%, durant 14 jours à 45°C).

N'attaque pas le plastique, ni la tétine en latex. Attention au PET (altération selon un test de trempage à 2%, durant 14 jours à 45°C).

Recommandations

Ne pas dépasser le dosage indiqué.

Stocker à des températures supérieures à 0°C et inférieures à 40 °C.

Les emballages non nettoyés doivent être éliminés par un organisme agréé.

Conditionnement

Bidon de 5 litres **réf 1468**

Bidon de 20 litres **réf 1469**

Réserve à l'utilisateur

Produit à usage exclusivement professionnel, se reporter à la fiche de sécurité disponible sur simple demande. Se conformer aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le produit n'est pas utilisé conformément aux prescriptions ou pour un autre usage.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.